



## GENERADORES INVERTER

GENERADOR GASOLINA INVERTER ABIERTO



MODELO	GG40XEI
POTENCIA NOM.	3500 W
POTENCIA MAX.	3900 W
FRECUENCIA	50 Hz
VOLTAJE	230 V
INTENSIDAD	16,9 A
SALIDAS AC	2 x 16 A
SALIDA DC	12 V / 5 A
PANTALLA DIGITAL	Digital
PROTECCIÓN SOBRECARGA	Sí
CAPACIDAD DEPÓSITO	17 L
AUTONOMÍA 75% CARGA	12 H
PRESIÓN ACÚSTICA A 7M	73 dBA
POTENCIA SONORA	96 dBA LWA
MOTOR	XY170F-1
POTENCIA MOTOR	7,5 Hp
CILINDRADA	223 cc
ARRANQUE	ATS / Manual / Eléctrico
BATERÍA	Sí
CAPACIDAD ACEITE	6,75 L
ALARMA ACEITE	Sí
ALTERNADOR	
TIPO	Inverter
POTENCIA	4000 w
FACTOR POTENCIA	1
REGULACIÓN DE VOLTAJE	Digital
LOGÍSTICA	
PESO NETO	41 Kg
PESO BRUTO	44 Kg
DIMENSIONES PRODUCTO	570 x 430 x 490 mm
DIMENSIONES CAJA	590 x 450 x 520 mm
EAN	8435672786082



### CONSUMIBLES



ACEITE MOTUL  
4T 15W40  
5 L / MT-101312



KIT EXTRACTOR  
DE ACEITE  
HY-OILEX16



Comprobar antes de encender el generador si el nivel de aceite es el correcto para un buen uso.



1er cambio de aceite:  
20 horas de uso.



Mantenimiento:  
Cambio de aceite cada  
100 horas de uso

